



## ELA Verstärker 180W 5-Zonen Schaltung 100V ELA Zentrale mit GONG und TEL-IN COM12MK2



**645,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Audac

Bestell-Nr.: 88-404-00813



ELA Verstärker 180W mit 5-Zonen Schaltung ELA Zentrale COM12MK2 mit GONG oder Sirentonon kann umgestellt werden Weitere Features Phantomspeisung zuschaltbar falls benötigt 2 Priority-Kanäle (Zuschaltbar auf 1+2)

### ELA Verstärker 180W 5-Zonen Schaltung ELA Zentrale mit 19zoll Rackwinkeln

**Verstärker mit integriertem 6 Kanal Mischpult für Raumbeschallungen aller Art. Daher ideal als ELA Verstärker für Schule, Industrieanlagen, Bürotagen, Empfangsräume, Bistros, Filialbetriebe, Gastronomie, Hotels, Fachmärkte, öffentliche Gebäude, Arztpraxen, Wellnessbetriebe usw.**

Dieser solide und dauerbetriebstaugliche Mischverstärker ist eine flexible, gebrauchsfreundliche Lösung für multifunktionalen Gebrauch mit ausgezeichnete Klangqualität. Frontseitig Regler für Gesamtlautstärke (Master), Klangregelung: Bass/Mitten/Höhenregler, 6-Kanal Mischpult für die Lautstärke von Mikrofon 1, Mikrofon 2, Mikrofon 3, Mikrofon 4 und 2 Universal Eingänge: Cinch Aux (AUX-Input geeignet für CD, DVD-Audio, Tape, Tuner, MP3-Player, WLAN-LAN Player, PC oder Notebooksound usw.

#### Technische Daten

- **Ausgangsleistung (RMS): 120Watt / 180W Musikleistung**
- **Ausgang 5-Zonen für ELA 100V Lautsprecher und 1x 4-8ohm Ausgang**
- **5-Zonen Schaltung ( EIN-Aus über Frontschalter )**
- Audio-Frequenzgang: 20...20.000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: >90 dB
- Klirrfaktor (THD+N) bei 1 kHz (1/2 Nennleistung): <0,5%
- **Gong-Funktion integriert** ( Taster auf Frontseite oder über ext. Kontakt bzw. Remote MIC )
- Der Ton : **GONG oder Sirentonon** kann über int. Jumper umgestellt werden
- Verstärkertechnik: Class A/B
- Stromversorgung über intzernen Transformator
- Stromversorgung 230-240VAC 50-60Hz
- 19zoll Rackwinkel anbei

#### Eingänge:

- **Eingang 1-4** für Mikrofon oder Line symmetrisch (-6 dB / -50 dB)
- Anschlüsse: 2 x Kombibuchsen XLR oder 6,3,mm Klinke und
- Anschlüsse: 2 x XLR Buchsen
- Weitere Features: **Phantomspeisung zuschaltbar falls benötigt**
- 2 Priority-Kanäle (Zuschaltbar auf 1+2)
- **Eingang 5-6** 2x Stereo-Cinchbuchsen unsymmetrisch (+14 dB / -30 dB)
- oder auch als 2 x 6,3mm Klinke Mic verwendbar
- Anschlüsse: 2x Stereo-Cinch, 2 x 6,3mm Klinkenbuchse
- Weitere Eingangskanäle über Klemmen:
- Music on HOLD ( 3polig ) mit Regler
- **TELE-Paging ( A-B Telefon Anschluß ) Eingang für TK-Anlagen mit Mute Eingang ( 5-Klemmen )**
- Anschluß Remote-Mic über Klemme
- für (Priority-Mikrofonkanal + Gong / Signalton siehe weitere Bilder
- Pager-System (Priority-Kanal), Priority-Mute-Kontakt
- Weitere NF Anschlüsse :
- AMP-IN / PRE-AMP Out zum durchschleifen für weitere Verstärker
- und LINE -IN / LINE Out 6,3mm Klinke

#### Ausgänge für Lautsprecher :

- Anschlüsse: Schraubklemmen ( 2-pol + 10-pol )
- **Es können 100V Lautsprecher für 5-Zonen und auch einmal 4-8-Ohm Lautsprecher angeschlossen werden**
- Impedanz: 4-8-16-Ohm / 100V Anschlüsse (70V und 25V intern einstellbar)

#### Sonstige Technische Daten :

- Gong-Funktion integriert ( Taster auf Frontseite oder über REmote MIC ) / Regler auf Rückseite )
- Schutzschaltungen: DC, Kurzschluss,
- Überhitzung, Überlastung, Limiter
- Kühlung: Konvektionskühlung kein Lüfter
- Betriebstemperatur: 0° ~ 40° C bei 95% Feuchtigkeit
- Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 420 x 88 x 320 mm ( 19zoll 2HE )
- Gewicht (netto): 9,7 kg
- Installation: 19"-Rack / 2 HE oder Tischinstallation
- Gehäusematerial: Stahl / Farbe: schwarz
- Zubehör (im Lieferumfang): 19zoll-Rackhalter, Stromkabel und Anleitung

**Optional erhältlich: Tischmikrofone, Funkmikrofone, Mikrofondosen und CD-UKW Zuspieler in verschiedenen Ausführungen**

**Diese ELA-Zentrale ist 2 Ausführungen erhältlich :**

- Bst Nr 88-404-00835 = ELA-Zentrale 5-Zonen-Schaltung mit 240W rms 360W max
- Bst Nr 88-404-00813 = ELA-Zentrale 5-Zonen-Schaltung mit 120W rms 180W max