



ELA Verstärker 65W Mischverstärker 4-8Ohm 100V 230VAC / 12VDC



199,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: LTC

Bestell-Nr.: 88-404-01950



ELA Verstärker Mischverstärker 60W 230V 8-Ohm +100V

Verstärker mit integriertem 3-Kanal Mischpult für Raumbeschallungen aller Art

Daher ideal als ELA Verstärker für Büroetagen, Arztpraxen, Empfangsräume, Bistros, Filialbetriebe, Gastronomie, Hotels, Fachmärkte, Marktleute usw. Frontseitig Regler für Lautstärke, 3-Kanal Mischpult für die Lautstärke von Mikrofon 1, Mikrofon 2 und dem Universal Eingang: Aux (AUX-Input geeignet für CD, DVD-Audio, Tape, Tuner, MP3-Player, PC oder Notebooksound usw.

Ultrakompakter PA bzw. ELA Verstärker mit MP3 fähigen USB-Player und SD-Eingängen

- 2 Mikrofon-Eingängen und Sirene
- Möglichkeit zum Betrieb über 12 Volt
- Der mobilitätsorientierter Verstärker, der über eine reguläre 230V Steckdose und im 12V Betrieb betrieben werden kann
- Als Eingangsmöglichkeiten hält der Verstärker MP3-fähige USB- und SD-Eingänge vor, über die Sie Ihre MP3-Archive direkt
- von geeigneten Datenträgern etwa MP3-Playern und USB-Sticks - abspielen können.
- Flankiert wird die MP3-Sektion von 2 Mikrofon-Eingängen und einem AUX-Eingang, die jeweils separat verregelt sind.
- Das Produktdesign des Verstärkers macht das Gerät insbesondere für Personen interessant, die im Alltagsbereich eine hochmobile Car-PA-Anlage benötigen - etwa Betreiber von Marktständen, Festivalbuden oder Info-Ständen etc..
- Natürlich auch einsetzbar im Office, Büro, Arztpraxis usw.
- Zusätzlich zu den beschriebenen Verstärkerfunktionen verfügt die Mini-Endstufe über eine aufmerksamkeitsstarke Sirene, mit der die Laufkundschaft eingefangen werden kann.
- Der mitgelieferte Montagebügel erlaubt die sichere Anbringung des Gerätes unter Möbeln oder in Kraftfahrzeugen.

Technische Daten:

- Integrierte Player: 1 x USB-Eingang, 1 x SD-Eingang
- Anschlüsse: 1 x 6,3mm-Klinke-AUX-Eingang, 2 x 6,3mm-Klinke-Mikrofon-Eingang,
- Möglichkeit zur Bedienung über Fernbedienung oder Frontseitig
- hoch- und niederohmige Lautsprecherausgänge
- 1 x Lautsprecherklemmen 4-8-16 Ohm
- 1 x 70V-Line-Klemmen (für 100V Lautsprecher)
- Leistung: 45W RMS / 60W max. im 220V Betrieb / 35W RMS / 45W max. im 12V Betrieb
- integrierter Equalizer mit diversen vorprogrammierten Klangeinstellungen
- Blau beleuchtetes LCD Display zur Anzeige von MP3-Informationen
- separate Lautstärkeregelung für Mikro 1, Mikro 2 und MP3/AUX
- Equalizer mit diversen voreingestellten Programmen
- Wiederhol-Funktion
- Hauptschalter (Netzschalter)
- 5A-Sicherung
- Stromversorgung: DC 12V / AC 220-240V ~ 50-60Hz
- Abmessungen: B: 240mm H: 80mm T: 200mm
- Gewicht: 2,9kg

Lieferumfang: 1 x Gerät / 1 x Netzkabel / 1 x Mini-Fernbedienung / 1 x Montagebügel
deutschsprachige Bedienungsanleitung (weitere Sprachen: Englisch, Französisch, Portugiesisch)